Для начала обновления ПО требуется подготовить :

- а) скачать файл программного обеспечения World Vision T59M T59 T 59D из темы : <u>Программное</u> <u>обеспечение World Vision T59D, 59, 59M (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ</u>)
 b) разархирировать файд процирки с разращением, bip из архира **гог**
- b) разархивировать файл прошивки с разрешением .bin из архива .rar
- с) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.bin**
- d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе справа

Далее перейти по пунктам графического меню : Система - Обновление с USB - кнопка ОК

Ŭ	Q	\odot	×		Ø	6	\bigcirc	
		r A	Сис	гема	а. — с		da da	
Информац	ия							
Заводские	настройки							
Настройка	таймера	ю						
Настройки	экранного і	меню						
Обновлени	e USB							
Резервное	копировани	ие на USB						
MDA	Назад		🚾 Выход		ок Подтв	ерждение		
							wv=lu	л <u>ы.п</u>

- Строка "Режим обновления" - джойстик вправо или влево выбираем "ПО+Загрузчик"

	Обновление USI	В	
Режим обновления		ПО + Загрузчик	>
Файл обновления Старт обновления	YCHIF	P_M88CT6000_T2_GI_T	0%
Только ПО	Local Version 1.0	Bin Version 1.0	
🚾 Назад	вит Выхс	рд	
			<u>wvcl</u> u

- Строка "Файл обновления" - джойстик вправо или влево выбираем версию ПО для обновления

	Обновление USB		
Режим обновления		ПО + Загрузчик	
Файл обновления	< YCHIP_M88CT6000_T2_GI_T		
Только ПО	Local Version 1.0	Bin Version 1.0	0%
шиназад	ет Выход	ĩ	

- Строка "Старт обновления" - нажимаем кнопку ОК для начала обновления программного обеспечения

	Обновление USB		
Режим обновления		ПО + Загрузчик	
Файл обновления	YCHIP_M88CT6000_T2_GI_T		
Старт обновления			
			0%
	Local Version	Bin Version	
Только ПО	1.0	1.0	
🚾 Назад	ехт Выход	4	
			WVCL

После верификации прошивки, всплывает графическое сообщение "Вы уверены, что хотите записать флешку?" Джойстиком влево выбираем графическую кнопку ДА и нажимаем ОК.

	Обновление USB		
Режим обновления Файл обновления Става обновления	ПО + Загрузчик YCHIP_M88CT6000_T2_GI_T-5		
Только ПО	Вы уверены, что хотите записать флэшку? Да Нет 1.0	Bin Version 1.0	100%
🚾 Назад	елт Выход		
			WVCL

Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса 100% обновления программного обеспечения .

	Обновление USB		
Режим обновления Файл обновления Старт обновления	ПО + Загрузчик YCHIP_M88CT6000_T2_GI_T-5		
	Запись флэшки! Не отключа	айте пит	14%
Только ПО	Local Version 1.0	Bin Version 1.0	
ши Назад	емт Выход	1	
		L	uvelu

?

?

Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

По завершению обновления приемник сам перезагрузится в рабочее состояние, после чего процесс обновления можно считать оконченным.

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Система - Информация - нажать кнопку ОК