

Аварийное восстановление ПО в World Vision Foros Combo T2/S2 через накопитель USB

1. Переименуйте файл программного обеспечения в **gx6605s_all.bin** и скопируйте файл в корень **USB** накопителя
*USB накопитель должен быть форматирован в **FAT32**
*Не изменяйте имя файла
 2. Подключите **USB** накопитель к ресиверу
 3. Зажимаем кнопку **POWER** на передней панели и подаем питание подключив штекер от блока питания в гнездо **DC12/1A**
 4. Продолжайте удерживать кнопку питания до тех пор пока на дисплее не появится сообщения "**E0xx**" и "**P0xx**"
 5. Через несколько минут на дисплее будет написано **OK**.
- Процесс восстановления прошивки завершен. Перезагрузите ресивер.

<https://youtu.be/o5BZkcN3wl0>